

Benutzeranleitung

Set-Top-Box Receiver & Omni
Universal-Fernbedienung

Benutzeranleitung

Inhalt & Tastenlayout der Omni-Universalfernbedienung

Herzlich willkommen bei glaspower TV. Diese Anleitung erklärt die Bedienung Ihrer Set-Top-Box (STB) mit der Omni Universal-Fernbedienung (UFB).

Ihr Installationspaket beinhaltet die Sagemcom DIW362 STB und eine Omni UFB. STB und UFB sind bei der Lieferung im Bluetooth-Modus. Wie die Einstellungen und Konfigurationen geändert werden, wird in der folgenden Anleitung erklärt.



Inhalt

- S.1** Inhalt & Tastenlayout der Omni-Universalfernbedienung
- S.3**
 1. Bedeutung der POWER-LED
 2. Energiesparmodus der Universal-Fernbedienung
 3. Wechsel zwischen Infrarot- und Bluetooth-Modus
 4. Zurücksetzen der STB und der UFB auf Werkseinstellungen
 5. Koppeln
 6. Mit der Universalfernbedienung Ihren TV steuern
 7. Lautstärke über STB einstellen
 8. Lautstärke über TV einstellen
- S.4** Liste der ID-Nummern je TV-Marke
 - a. Auflistung nach gängigsten Marken
 - b. Auflistung nach Alphabet

TV POWER-Taste
(weiß hinterleuchtet)

STB POWER LED
(blau hinterleuchtet)

OK-Taste

MENU-Taste

Zifferntasten



1 Bedeutung der POWER-LED

Die TV POWER- und STB POWER-Tasten sind hinterleuchtet. Die TV POWER LED leuchtet weiß, die STB POWER LED leuchtet blau. Diese LEDs dienen als Feedbacktasten bei Eingaben für den Nutzer.

- Ist die Eingabe erfolgreich, blinkt die LED 2 Mal.
- Ist die Eingabe fehlerhaft, blinkt die LED 5 Mal.

2 Energiesparmodus der Universal-Fernbedienung

Um eine schnelle Batterieentladung der UFB zu verhindern, ist bei Verwendung der Bluetooth-Option ein Energiesparmodus aktiviert. Wenn Sie nach 2 Minuten Inaktivität die Fernbedienung verwenden möchten, wird der erste Tastendruck nicht an die STB übertragen, sondern beendet den Energiesparmodus. Anschließend dauert es wenige Sekunden, bis die UFB die STB bedienen kann.

3 Wechsel zwischen Infrarot- und Bluetooth-Modus

Sie können die STB über die UFB sowohl im Bluetooth-Modus als auch im Infrarot-Modus bedienen. Im Bluetooth-Modus müssen Sie die UFB nicht auf die STB richten und benötigen keine Sichtverbindung, um die STB zu bedienen. Sie können diese also beispielsweise in einem Schrank verstauen. Im Infrarotmodus benötigen Sie eine Sichtverbindung und müssen die UFB direkt auf die STB richten, um diese zu bedienen.

Um in den Infrarot-Modus zu wechseln, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Drücken Sie auf der UFB gleichzeitig für ca. 3 Sekunden die Tasten MENU + 1.
- Die STB POWER LED (oben rechts, blau) blinkt zwei Mal kurz auf, wenn die Umstellung erfolgt ist.

Um wieder in den Bluetooth-Modus zu schalten:

- Drücken Sie auf der UFB gleichzeitig für ca. 3 Sekunden die Tasten MENU + 2.
- Die STB POWER LED (oben rechts, blau) blinkt zwei Mal kurz auf, wenn die Umstellung erfolgt ist.

4 Zurücksetzen der STB und UFB auf Werkseinstellungen

a. Zurücksetzen der STB

- Suchen Sie die Reset-Taste auf der Rückseite des Geräts.
- Halten Sie mithilfe einer Büroklammer die Reset-Taste ca. 10 Sekunden lang gedrückt.

b. Zurücksetzen der UFB

- Drücken Sie auf der UFB gleichzeitig für ca. 3 Sekunden die Tasten 1 + 6.
- Lassen Sie die Tasten los, wenn die weiß leuchtende TV POWER LED (oben links) zwei Mal blinkt und anschließend konstant leuchtet.
- Drücken Sie nacheinander die Tasten 9, 8 und 1.
- Die blau leuchtende STB POWER LED (oben rechts) blinkt 2 Mal, um die Aktion zu bestätigen.
- Die UFB ist nun auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

5 Koppeln

Nachdem Sie die Werkeinstellungen der UFB zurückgesetzt haben, müssen Sie die UFB manuell mit der STB koppeln.

- Richten Sie die UFB auf die STB.
- Drücken Sie MENU + OK gleichzeitig für ca. 3 Sekunden, bis die blau leuchtende STB POWER LED (oben rechts) kontinuierlich leuchten.
- Die UFB können Sie nun beiseitelegen.
- Wenn die Kopplung der STB mit der UFB beendet ist, wird das Licht der Fernbedienung aus gehen.

6 Mit der Universalfernbedienung Ihren TV steuern

Sie können die UFB so konfigurieren, dass Sie Ihr Fernsehgerät ein- und ausschalten, die Lautstärke verändern oder stumm schalten können. Sie benötigen die 4 stellige ID-Nummer, die zur Marke ihres Fernsehgeräts gehört. Ab Seite 4 finden Sie eine vollständige Liste der Marken ID-Nummern.

- Drücken Sie die Tasten 1 + 3 gleichzeitig für 3 Sekunden, bis die weiß leuchtende TV POWER LED (oben links) konstant leuchtet.
- Drücken Sie die vier Tasten der Marken ID-Nummer in der entsprechenden Reihenfolge. Wenn die 4 stellige ID-Nummer akzeptiert wurde, wird die weiß leuchtende TV POWER LED (oben links) zwei Mal blinken und anschließend wieder konstant leuchten.
- Drücken Sie die TV POWER-Taste einmalig. Lassen Sie die Taste wieder los.
- Halten Sie die TV POWER-Taste gedrückt bis das Fernsehgerät ausgeht.
- Drücken Sie die STB POWER Taste zum Schluss.
- Schalten Sie das Fernsehgerät erneut an.

Mit der 4-stelligen Kombination 9999 können Sie durch alle Marken suchen. In diesem Fall kann es länger dauern, die Fernbedienung zu konfigurieren.

Sie können nun die Lautstärke Ihres Fernsehgerätes mithilfe der UFB einstellen oder auf stumm schalten.

7 Lautstärke über STB einstellen

- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten MENU + 4 für ca. 3 Sekunden, um die Lautstärke über die STB einzustellen.

8 Lautstärke über TV einstellen

- Drücken Sie MENU + 3 Tasten gleichzeitig für 3 Sekunden, um die Lautstärke über den TV einzustellen.

Benutzeranleitung

Liste der ID-Nummern je TV-Marke

a. Auflistung nach gängigsten Marken

| Marke | ID Nummer |
|------------|-----------|
| Blaupunkt | 0390 |
| Grundig | 1162 |
| Hisense | 1249 |
| LG | 1628 |
| Loewe | 1660 |
| Medion | 1787 |
| Panasonic | 2153 |
| Philips | 2195 |
| Samsung | 2448 |
| Sharp | 2550 |
| Sony | 2679 |
| TCL | 2856 |
| Telefunken | 2914 |
| Toshiba | 3021 |

b. Auflistung nach Alphabet (888 - ART)

| Marke | ID Nummer | Marke | ID Nummer | Marke | ID Nummer |
|--------------------|-----------|---------------|-----------|-------|-----------|
| 888 | 0006 | Alaron | 0085 | | |
| A.R. Systems | 0012 | Alba | 0086 | | |
| Accent | 0019 | ALBIRAL | 3775 | | |
| ACE | 0026 | Alcyon | 0093 | | |
| Acer | 0028 | Alkos | 3523 | | |
| Acme | 3521 | Allorgan | 0105 | | |
| Acoustech | 5094 | Allstar | 0108 | | |
| Acoustic Solutions | 0032 | Amitech | 0130 | | |
| Action | 0033 | Amoi | 0132 | | |
| Acura | 0036 | Amplivision | 0138 | | |
| ADA | 0038 | Amstrad | 0140 | | |
| ADC | 0040 | AmTRAN | 3785 | | |
| Addison | 0043 | Anam | 0146 | | |
| ADL | 0045 | Anam National | 0147 | | |
| Admiral | 0046 | Andersson | 0148 | | |
| Advent | 0054 | Anglo | 0151 | | |
| Adyson | 0058 | Anhua | 0153 | | |
| AEG | 0059 | Anitech | 0154 | | |
| Aftron | 3470 | Ansonic | 0156 | | |
| Agashi | 0063 | ANTECNO | 4601 | | |
| Agazi | 3522 | AOC | 0165 | | |
| AGB | 0064 | Aolinpike | 0168 | | |
| Agfaphoto | 4766 | Aolinpiya | 4089 | | |
| Aiko | 0069 | Aolinpu | 4090 | | |
| Aim | 0070 | Apex Digital | 0170 | | |
| Airis | 0071 | Apollo | 0171 | | |
| Aiwa | 0072 | Arc En Ciel | 0178 | | |
| Akai | 0074 | Arcam | 0179 | | |
| Akashi | 0075 | Arcam Delta | 3524 | | |
| Akiba | 0078 | Ardem | 0184 | | |
| Akira | 0079 | Arena | 3375 | | |
| Akito | 0082 | Aristona | 0192 | | |
| Akura | 0083 | ART | 0199 | | |

Auflistung nach Alphabet (Art Mito - Brinkmann)

| Marke | ID Nummer | Marke | ID Nummer | Marke | ID Nummer |
|----------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| Art Mito | 3737 | Bastide | 0327 | Bastide | 0327 |
| Arthur Martin | 0200 | Bauer | 0329 | Bauer | 0329 |
| ASA | 0202 | Baur | 0331 | Baur | 0331 |
| Asberg | 0205 | Baysonic | 0333 | Baysonic | 0333 |
| Asora | 0213 | Bazin | 0335 | Bazin | 0335 |
| Astar | 0218 | Beaumark | 0340 | Beaumark | 0340 |
| Astra | 0221 | Beijing | 0345 | Beijing | 0345 |
| Asuka | 0227 | Beko | 0346 | Beko | 0346 |
| ATD | 0229 | Belson | 0355 | Belson | 0355 |
| Atec | 0230 | Belstar | 0357 | Belstar | 0357 |
| Atlantic | 0233 | BenQ | 0359 | BenQ | 0359 |
| Atori | 0237 | Bensten | 3559 | Bensten | 3559 |
| Atoro | 4518 | Beon | 0361 | Beon | 0361 |
| Auchan | 0240 | Berthen | 0363 | Berthen | 0363 |
| Audiosonic | 0264 | Best | 0364 | Best | 0364 |
| Audioton | 0266 | Bestar | 0368 | Bestar | 0368 |
| Audiovox | 0268 | Bestar-Daewoo | 0369 | Bestar-Daewoo | 0369 |
| Audioworld | 0269 | Bestavision | 0370 | Bestavision | 0370 |
| Ausind | 0276 | Bestwell | 3560 | Bestwell | 3560 |
| Autovox | 0280 | Bigston | 4519 | Bigston | 4519 |
| Aventura | 0287 | Binatone | 0378 | Binatone | 0378 |
| Awa | 0296 | Black Diamond | 0384 | Black Diamond | 0384 |
| Axxent | 0302 | Black Star | 0386 | Black Star | 0386 |
| Axxon | 0303 | Blacktron | 3526 | Blacktron | 3526 |
| Ayomi | 3525 | Blackway | 0388 | Blackway | 0388 |
| B&D | 3609 | Blaupunkt | 0390 | Blaupunkt | 0390 |
| Baier | 0308 | Blue Media | 3378 | Blue Media | 3378 |
| Baihe | 0309 | Blue Sky | 0395 | Blue Sky | 0395 |
| Baihehua | 4091 | Blue Star | 0396 | Blue Star | 0396 |
| Baihua | 4092 | Boca | 0399 | Boca | 0399 |
| Baile | 0310 | Boman | 0402 | Boman | 0402 |
| Baird | 0311 | Bondstec | 0403 | Bondstec | 0403 |
| Bang & Olufsen | 0314 | Boots | 0405 | Boots | 0405 |
| Baohuashi | 0316 | Bork | 3615 | Bork | 3615 |
| Baosheng | 0318 | BPL | 0413 | BPL | 0413 |
| Barco | 0319 | Brandt | 0416 | Brandt | 0416 |
| BARON | 3959 | Brillian | 0422 | Brillian | 0422 |
| Base | 0322 | Brimax | 3797 | Brimax | 3797 |
| Basic Line | 0325 | Brinkmann | 0423 | Brinkmann | 0423 |

Auflistung nach Alphabet (Brionvega - Digitor)

| Marke | ID Nummer | Marke | ID Nummer | Marke | ID Nummer |
|---------------|-----------|----------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Brionvega | 0424 | Changfei | 0527 | CTX | 0665 |
| Britannia | 0425 | Changfeng | 0528 | Curtis | 0666 |
| Broksonic | 0432 | Changhai | 0529 | Curtis Mathes | 0667 |
| Brother | 0433 | Changhong | 0530 | CWN | 0668 |
| Bruns | 0435 | Chaparral | 0533 | CWR-Tech | 4778 |
| BskyB | 0436 | Chengdu | 0535 | Cybertron | 0675 |
| BSR | 0437 | Chimei | 3563 | Cytronix | 0681 |
| BTC | 0439 | Ching Tai | 0541 | Daewoo | 0692 |
| Bush | 0445 | Chuangjia | 4096 | Dainichi | 0694 |
| Cabletime | 0457 | Chun Yun | 0545 | Dansai | 0699 |
| Caihong | 0462 | Chunfeng | 0546 | Dansette | 0701 |
| Cailing | 0463 | Chung Hsin | 0547 | Dantax | 0702 |
| Caishi | 0465 | Chungfeng | 0548 | Datong | 4991 |
| Caixing | 4093 | Chunlan | 4097 | Datron | 4201 |
| Cameron | 4032 | Chunsun | 0549 | Datsura | 0703 |
| Camper | 3911 | CIE | 4520 | Dawa | 0707 |
| Canal Digital | 0476 | Cimline | 0552 | Daytek | 0708 |
| Capsonic | 0486 | Cinex | 0563 | Dayton | 0709 |
| Carad | 0488 | City | 0569 | Daytron | 0710 |
| Carena | 0489 | Clarivox | 0576 | Dayu | 0711 |
| Carrefour | 0492 | Clatronic | 0581 | De Graaf | 0716 |
| Cascade | 0496 | Clayton | 0582 | DEC | 0717 |
| Casio | 0499 | CMS | 0590 | Decca | 0718 |
| Cat | 0500 | CMS Hightec | 0591 | Deitron | 0722 |
| Catha | 4094 | Coby | 0597 | Denko | 0730 |
| Cathay | 0501 | Commercial Solutions | 0615 | Denver | 0733 |
| Caton | 4095 | Condor | 0627 | Desmet | 0738 |
| CCE | 0504 | Conia | 0628 | Diamant | 0746 |
| Celebrity | 0509 | Conrac | 0632 | Diamond | 0747 |
| Celestial | 0511 | Conrowa | 0634 | Dick Smith Electronics | 0750 |
| cello | 0514 | Contec | 0635 | Digatron | 0751 |
| Centrex | 0516 | Continental Edison | 0637 | Digihome | 0758 |
| Centrum | 0519 | Cosmel | 0647 | Digiline | 0759 |
| Centurion | 0520 | Crosley | 0655 | DigiMax | 3808 |
| Century | 0521 | Crown | 0658 | Digital Device | 0770 |
| CGE | 0523 | CS Electronics | 0663 | Digital Life | 0772 |
| CGM | 3449 | CTC | 0664 | Digitek | 0779 |
| Champion | 0525 | CTC Clatronic | 3527 | Digitex | 0780 |
| Changcheng | 0526 | C-Tech | 0449 | Digitor | 0781 |

Auflistung nach Alphabet (Digix - Gateway)

| Marke | ID Nummer | Marke | ID Nummer | Marke | ID Nummer |
|--------------|-----------|---------------|-----------|------------------|-----------|
| Digix | 3520 | Electronic | 4521 | Feiyue | 0993 |
| Dikom | 3391 | Elekta | 0895 | Fenmenti | 4103 |
| Dixi | 0807 | Elektra | 0896 | Fenner | 0994 |
| DL | 0810 | Element | 3477 | Ferguson | 0996 |
| DMTech | 0813 | Elfunk | 0899 | Fidelis | 4522 |
| Domeos | 0817 | ELG | 0900 | Fidelity | 0998 |
| DongBao | 4098 | Elin | 0902 | Filmnet | 0999 |
| Dongda | 0820 | Elite | 0903 | Filsai | 1000 |
| Donghai | 0821 | Elmak | 0907 | Finlandia | 1003 |
| DongHua | 4099 | Elonex | 4019 | Finlux | 1004 |
| Donglin | 4100 | Elta | 0910 | Fintec | 1006 |
| Drean | 0832 | Emerson | 0917 | Firstar | 1007 |
| DSE | 0833 | e-motion | 3496 | Firstline | 1008 |
| DTS | 0837 | Emperor | 0921 | Fisher | 1009 |
| Dual | 0838 | Energy Sistem | 0926 | Flint | 1014 |
| Dual-Tec | 3528 | Envision | 0933 | FNR | 1016 |
| Dumont | 0840 | Enzer | 0934 | Formenti | 1023 |
| Duongjie | 4101 | Epson | 0937 | Formenti-Phoenix | 1024 |
| Durabrand | 0842 | Erisson | 4057 | Fortress | 1027 |
| Dux | 0843 | Erres | 0942 | Fraba | 1030 |
| D-Vision | 0684 | ESA | 0943 | France Telecom | 1033 |
| DVX | 0847 | ESC | 0945 | Frontech | 1042 |
| DX Antenna | 0849 | Ether | 0948 | Fuchsware | 3915 |
| Dynatron | 0855 | Etron | 0949 | Fujicom | 1048 |
| Dynex | 3476 | Eurofeel | 0954 | Fujitsu | 1052 |
| Dyon | 4769 | EuroLine | 0955 | Fujitsu General | 1053 |
| E:max | 0856 | Euroman | 0956 | Fujitsu Siemens | 1054 |
| Easy Living | 0860 | Europa | 0957 | Funai | 1056 |
| Ecco | 0864 | Europhon | 0959 | Furi | 1057 |
| ECE | 0865 | Evelux | 4783 | Furichi | 1058 |
| Elbe | 0880 | Evesham | 0972 | FUTEC | 3960 |
| Elbe-Sharp | 3529 | Evolution | 0973 | Futronic | 1061 |
| Elcit | 0883 | Excello | 0975 | Gaba | 4059 |
| Electa | 3530 | Expert | 0976 | Galaxi | 1068 |
| Electrion | 4787 | Exquisit | 0978 | Galaxis | 1069 |
| ELECTRO TECH | 3531 | Fagor Life | 4102 | Galeria | 3633 |
| Electroband | 0888 | Feilang | 0990 | Gangtai | 4104 |
| Electrograph | 0889 | Feilu | 0991 | Ganxin | 1072 |
| Electrohome | 0890 | Feiyan | 0992 | Gateway | 1076 |

Auflistung nach Alphabet (GBC - Inno Hit)

| Marke | ID Nummer | Marke | ID Nummer | Marke | ID Nummer |
|-------------------------|-----------|------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| GBC | 1078 | Haiyan | 1177 | Hongmei | 1272 |
| GE | 1081 | Halcro | 1178 | Hongyan | 1274 |
| Geant Casino | 1082 | Halifax | 1179 | Hornyphon | 1277 |
| GEC | 1083 | Hallmark | 1180 | Hoshai | 1278 |
| Geloso | 1087 | Hammerstein | 3636 | Hotel TV | 4107 |
| General | 1090 | Hampton | 1183 | HP | 1283 |
| General Electric | 1091 | Hankook | 1188 | Hua Tun | 1286 |
| General Technic | 1095 | Hanns.G | 3478 | Huafa | 1287 |
| Genesis | 1096 | Hannspree | 1189 | Huanghaimei | 1288 |
| Genexxa | 1097 | Hanseatic | 1190 | Huanghe | 1289 |
| Gericom | 1103 | Hantarex | 1192 | Huanglong | 1290 |
| GFM | 3820 | Hantor | 1193 | Huangshan | 1291 |
| G-Hanz | 3397 | Harwa | 1203 | Huanyu | 1292 |
| Giant | 1113 | Harwood | 1204 | Huaqiang | 1293 |
| GM | 4523 | Hauppauge | 1206 | Huari | 1294 |
| GMG | 4524 | Havermy | 1208 | Hugoson | 1297 |
| Gold | 3823 | HCM | 1210 | Huijiaban | 4108 |
| Goldfunk | 1135 | Hema | 1222 | Humax | 1298 |
| GoldHand | 1136 | Hemmermann | 1223 | Huodateji | 1302 |
| Goldline | 1138 | Heran | 3828 | Hygashi | 1308 |
| GoldStar | 1140 | Hewlett Packard | 1229 | Hyper | 1309 |
| Goodmans | 1142 | HHB | 1230 | Hypson | 1312 |
| Gorenje | 1144 | Hicon | 1232 | Hyundai | 1315 |
| GP | 1147 | Hifivox | 1233 | Iberia | 1320 |
| GPM | 1149 | Higashi | 1234 | ICE | 1324 |
| Gradiente | 1151 | Highlander | 3829 | ICE/ITS | 4526 |
| Graetz | 1152 | Highline | 1236 | ICeS | 1325 |
| Granada | 1154 | Hikona | 1237 | ICT | 1328 |
| Grandin | 1156 | HiLine | 3533 | iDEAL | 3641 |
| Great Wall | 4105 | Hinari | 1243 | IISonic | 1334 |
| Gronic | 1160 | Hisawa | 1247 | Iiyama | 1335 |
| Grundig | 1162 | Hisense | 1249 | Imperial | 1346 |
| Grunkel | 1164 | Hisonix | 4525 | Imperial Crown | 1347 |
| GVA | 3510 | Hitachi | 1251 | Indesit | 1349 |
| H & B | 1171 | Hitachi Fujian | 1252 | Indiana | 1350 |
| Haaz | 1172 | Hitec | 1253 | Ingelen | 1354 |
| Haier | 1175 | Hitsu | 1257 | Ingersol | 1355 |
| Haihong | 1176 | Hoeher | 1262 | Ingersoll | 3642 |
| Haile | 4106 | Homita | 4843 | Inno Hit | 1358 |

Auflistung nach Alphabet (Innova - Lihua)

| Marke | ID Nummer | Marke | ID Nummer | Marke | ID Nummer |
|---------------|-----------|---------------------|-----------|----------------|-----------|
| Innova | 1359 | JNC | 1446 | Kolster | 1543 |
| Innovation | 1360 | Jocel | 1448 | Kongque | 1545 |
| Innowert | 1362 | JTV | 3645 | Konichi | 1546 |
| Inotech | 1364 | Jubilee | 1460 | Konig | 1547 |
| Insignia | 1368 | Juhua | 1461 | Konka | 1548 |
| Inspira | 4296 | JVC | 1464 | Korpel | 1552 |
| INTER | 4109 | Kaige | 1470 | Korting | 1554 |
| Interactive | 3534 | Kaisui | 1471 | Kosmos | 1557 |
| Interbuy | 1376 | Kambrook | 1473 | Kotron | 1560 |
| Interfunk | 1377 | Kamosonic | 3535 | Koyoda | 1561 |
| Internal | 1379 | Kamp | 1475 | Kross | 1571 |
| International | 1380 | Kangchong | 1476 | KTV | 1572 |
| Intervision | 1386 | Kanghua | 1477 | Kuaile | 1573 |
| IR | 4110 | Kangli | 1478 | Kulun | 1577 |
| Irradio | 1396 | Kangwei | 4115 | Kunlun | 1578 |
| IRT | 1397 | Kangyi | 1479 | Kuro | 1579 |
| Isukai | 1402 | Kansas Technologies | 1481 | Kyoshu | 1583 |
| IT | 4111 | Kapsch | 1483 | Kyoto | 1585 |
| ITC | 1404 | Karcher | 1484 | L&S Electronic | 1588 |
| ITS | 1405 | Kathrein | 1486 | LaSAT | 1597 |
| ITT | 1406 | Kawa | 1487 | Lavis | 1602 |
| ITT Nokia | 1407 | Kawasho | 1489 | Layco | 4117 |
| ITV | 1408 | Ken Brown | 1499 | Leader | 1604 |
| JCB | 1421 | Kendo | 1500 | Lecson | 1606 |
| JDV | 1423 | Kennedy | 1504 | Legend | 1609 |
| Jean | 1424 | Kennex | 1505 | Lenoir | 1617 |
| JEC | 1426 | Kenstar | 3756 | Lentec | 3405 |
| JGC | 1434 | Keymat | 3499 | Lerico | 4528 |
| Jiahua | 1435 | Khind | 1511 | Lesa | 1622 |
| JiaLiCai | 1436 | KIC | 1512 | Lexsor | 1626 |
| Jian Sheng | 4112 | Kingsley | 1520 | Leyco | 1627 |
| Jinfeng | 1438 | Kiota | 1522 | LG | 1628 |
| Jinhai | 1439 | Kioto | 1523 | LG/Goldstar | 3536 |
| Jinlipu | 4113 | Kiton | 1525 | Liesenk | 3537 |
| Jinque | 1440 | Klarmax | 4527 | Liesenk & Tter | 1630 |
| Jinta | 1441 | KLL | 1531 | Liesenkotter | 1631 |
| Jinxing | 1442 | Kneissel | 1535 | Life | 3538 |
| Jinxingban | 4114 | Kobra | 1537 | Lifetec | 1633 |
| JMB | 1445 | Kolin | 1541 | Lihua | 1636 |

Auflistung nach Alphabet (Lloyds - Netsat)

| Marke | ID Nummer | Marke | ID Nummer | Marke | ID Nummer |
|-------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------|-----------|
| Lloyds | 3539 | Maxam | 3651 | Mirai | 1849 |
| Lloyd's | 1648 | Maxdorf | 1756 | Mitsai | 3851 |
| Local Calcutta TV | 1651 | Maxell | 4477 | Mitsubishi | 1855 |
| Local Chennai TV | 1652 | Maxent | 1757 | Mivar | 1857 |
| Local India TV | 1653 | Maxim | 1759 | MoDeng | 4120 |
| Local Malaysia TV | 1656 | Maxwell | 1763 | Monaco | 1868 |
| Lodos | 1659 | MCE | 1766 | Monix | 4298 |
| Loewe | 1660 | McMichael | 1768 | Moree | 4565 |
| Loewe Opta | 3540 | Meck | 1775 | Morgans | 3970 |
| Logik | 1661 | Mediator | 1784 | Morgan's | 1875 |
| Logix | 1663 | Mediencom | 1786 | Motion | 1877 |
| Longjiang | 1664 | Medion | 1787 | Motorola | 1878 |
| Luker | 1673 | Medison | 1788 | MTC | 1889 |
| Luma | 1674 | Megas | 1792 | MTEC | 1890 |
| Lumatron | 1676 | Megatron | 1795 | MTlogic | 1892 |
| Lux May | 1680 | MEI | 1796 | Mudan | 1896 |
| Luxor | 1683 | Meile | 1797 | Multistandard | 1904 |
| LXI | 1686 | MeiShi | 4118 | Multisystem | 4121 |
| M Electronic | 1688 | Melectronic | 3654 | Multitec | 1906 |
| Maaz | 4529 | Melvox | 1799 | Multitech | 1907 |
| Madison | 1698 | Memorex | 1800 | Murphy | 1911 |
| Magnadyne | 1702 | Memory | 1801 | Musikland | 1915 |
| Magnafon | 1703 | Memphis | 1802 | Mx Onda | 1919 |
| Magnavox | 1706 | Mengmei | 4119 | Myryad | 1922 |
| Magnum | 1709 | Mercury | 1804 | NAD | 1926 |
| Mandor | 1717 | Mermaid | 1806 | Naiko | 1930 |
| Manesth | 1718 | Merritt | 3655 | Nakimura | 1933 |
| Manhattan | 1719 | Metronic | 1809 | Nanbao | 1934 |
| Maqma | 1722 | Metz | 1810 | Nansheng | 1935 |
| Marantz | 1724 | MGA | 1811 | Naonis | 1936 |
| Marelli | 1729 | Micromaxx | 1822 | Narita | 1939 |
| Mark | 1731 | Microspot | 3849 | NAT | 1941 |
| Marks and Spencer | 3585 | Microstar | 1827 | National | 1942 |
| Mascom | 1738 | MicroTEK | 1829 | NEC | 1950 |
| Master's | 1742 | Mikomi | 1833 | Neckermann | 1951 |
| Mastro | 1743 | Minato | 1835 | NEI | 1952 |
| Masuda | 1744 | Minerva | 1838 | NEO | 3947 |
| Matsui | 1750 | Ministry Of Sound | 4247 | Nesco | 1960 |
| Matsushita | 1751 | Minoka | 1840 | Netsat | 1966 |

Auflistung nach Alphabet (NetTV - Profilo)

| Marke | ID Nummer | Marke | ID Nummer | Marke | ID Nummer |
|------------|-----------|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| NetTV | 1967 | Onimax | 2082 | Perdio | 2185 |
| Network | 1968 | Onn | 3663 | Perfekt | 2186 |
| Neufunk | 1970 | Onwa | 2087 | Pershin | 2188 |
| New Tech | 1979 | Onyx | 3864 | Petters | 2189 |
| New World | 1980 | Opera | 2090 | Philco | 2192 |
| Newave | 1981 | Optimus | 2095 | Philharmonic | 2194 |
| Nicamagic | 1994 | Optonica | 2099 | Philips | 2195 |
| Nikai | 4566 | Orava/OTF | 4530 | Phocus | 2198 |
| Nikkai | 1998 | Orbit | 2103 | Phoenix | 2199 |
| Nikkei | 1999 | Orion | 2111 | Phonola | 2201 |
| Nikko | 2000 | Orline | 2113 | Phonotrend | 2202 |
| Nimbro | 4065 | Ormond | 2114 | Pilot | 2207 |
| Nintaus | 2006 | Orsowe | 2116 | Pioneer | 2212 |
| Noblex | 2013 | Osaki | 2118 | Pionier | 2213 |
| Nobliko | 2014 | Oscar | 2120 | Plantron | 2219 |
| Nogamatic | 2016 | Osio | 2121 | Playsonic | 2224 |
| Nokia | 2017 | Oso | 2122 | Polaroid | 2230 |
| Norcent | 2020 | Osume | 2123 | Polestar | 4124 |
| Nordic | 2021 | Otake | 2124 | Policom | 2231 |
| Nordmende | 2022 | Otic | 2125 | Polyvision | 4304 |
| Normerel | 2024 | Otto Versand | 2126 | Poppy | 2236 |
| Nortek | 3862 | Oulin | 4123 | Portland | 2238 |
| Novatronic | 2035 | Pacific | 2135 | Powerpoint | 2241 |
| Novex | 4567 | Packard Bell | 2138 | Prandoni | 4531 |
| Novita | 2037 | Pael | 2140 | Prandoni Prince | 4125 |
| Nu-Tec | 2048 | Palladium | 2145 | Prandoni-Prince | 2242 |
| O.K.Line | 4301 | Palsonic | 2147 | Praxis | 2243 |
| Oceanic | 2061 | Panache | 4069 | Precision | 2244 |
| Odeon | 2064 | Panama | 2149 | Premier | 2248 |
| Odys | 4066 | Panasonic | 2153 | President | 2250 |
| Okana | 4122 | Panavision | 2154 | Prima | 2253 |
| Okano | 2065 | Panda | 2155 | PrimeView | 3513 |
| OKI | 4067 | PARK | 3951 | Princess | 3514 |
| Olevia | 2067 | Pathe Cinema | 2168 | Pringston | 2259 |
| Omega | 2072 | Pathe Marconi | 2169 | Prinz | 2260 |
| Omni | 2074 | Pausa | 2171 | Profekt | 4126 |
| ONCEAS | 3544 | Peng Sheng | 2181 | Profex | 2269 |
| Onei | 4302 | Penney | 2182 | Profi | 2270 |
| Onida | 2081 | Pensonic | 3778 | Profilo | 2272 |

Auflistung nach Alphabet (Profitronic - Siera)

| Marke | ID Nummer | Marke | ID Nummer | Marke | ID Nummer |
|----------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|
| Profitronic | 2273 | Remotec | 2377 | Seaway | 2515 |
| Proline | 2274 | Reoc | 2379 | Seelver | 2520 |
| Promac | 3779 | Revox | 2383 | SEG | 2522 |
| Promax | 2275 | Rex | 2385 | SEI | 2524 |
| Proscan | 2279 | RFT | 2386 | Sei-Sinudyne | 2525 |
| Prosco | 2280 | Rhapsody | 2387 | Seitech | 3433 |
| Prosonic | 2282 | Rinex | 2392 | Seleco | 2528 |
| Protech | 2284 | Risheng | 4129 | Semivox | 2529 |
| Proton | 2288 | Rizhi | 4130 | Semp | 2530 |
| Protron | 2289 | R-Line | 2327 | Sencora | 2531 |
| ProVision | 2291 | Roadstar | 2398 | Sentra | 2534 |
| Pvision | 2300 | Robotron | 2401 | Serie Dorada | 2538 |
| Pye | 2302 | Rolson | 2410 | Serino | 2539 |
| Pymi | 2304 | Rowa | 2416 | Seye | 4131 |
| Qingdao | 2308 | Royal | 2419 | Shancha | 2546 |
| Quadro | 4071 | RTF | 3548 | Shangguangdian | 4132 |
| Quandra Vision | 3546 | Ruyi | 2425 | Shanghai | 2547 |
| Quasar | 2320 | Saba | 2429 | Shanshui | 4133 |
| Quelle | 2322 | Sagem | 2434 | Shaofeng | 2549 |
| Questa | 2324 | Saige | 2435 | Sharp | 2550 |
| Radialva | 2329 | Saisho | 2437 | Shen Ying | 2552 |
| Radio | 4128 | Saivod | 2439 | Shencai | 2553 |
| Radiola | 2330 | Salora | 2443 | Sheng Chai | 3922 |
| Radiomarelli | 2331 | Sambers | 2445 | Sheng Chia | 2554 |
| Radionette | 2332 | Sampo | 2446 | ShengCai | 4217 |
| RadioShack | 2333 | Samsung | 2448 | Shengli | 4134 |
| Radiotone | 2334 | Sandra | 2454 | Shenyang | 2555 |
| Rank | 2345 | Sanjian | 2455 | Sherwood | 2557 |
| Rank Arena | 2346 | Sansui | 2458 | Shinelco | 4074 |
| RBM | 2350 | Santon | 2459 | Shintoshi | 2564 |
| RCA | 2351 | Sanyo | 2462 | Shivaki | 2567 |
| Realistic | 2354 | Sanyuan | 2464 | Shiwan | 4532 |
| Recco | 2358 | SBR | 2492 | Shorai | 2569 |
| Recor | 2359 | Sceptre | 2498 | Show | 2570 |
| Rectiligne | 2362 | Schaub Lorenz | 2500 | Shuyuan | 4135 |
| Rediffusion | 2364 | Schneider | 2501 | Siam | 2572 |
| Redstar | 2366 | Scotch | 2506 | Siarem | 2573 |
| Reflex | 2368 | Scott | 2508 | Siemens | 2574 |
| Relisys | 2374 | Sears | 2514 | Siera | 2576 |

Auflistung nach Alphabet (Siesta - Tecnimagen)

| Marke | ID Nummer | Marke | ID Nummer | Marke | ID Nummer |
|-----------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| Siesta | 2577 | Sowa | 2691 | Sydney | 2808 |
| Silva | 2591 | Soyea | 2692 | Sylvania | 2809 |
| Silva Schneider | 2592 | Soyo | 2693 | Symphonic | 2810 |
| Silver | 2594 | Spectra | 2697 | Synco | 2811 |
| SilverCrest | 2595 | Squareview | 2703 | Sysline | 2815 |
| Singer | 2599 | Srypton | 4138 | Sytong | 2820 |
| Sinotec | 2600 | Ssangyong | 2706 | T+A | 2821 |
| Sinudyne | 2601 | Stag | 2711 | Tacico | 2823 |
| Skantic | 2605 | Staksonic | 2712 | Tactus | 2825 |
| SKY | 2610 | Standard | 2713 | Tai Wah | 4139 |
| SKY Brasil | 3923 | Starlite | 2728 | Taishan | 2835 |
| Skysonic | 2627 | Starlux | 4533 | Talent | 2838 |
| Skyworth | 2631 | Stenway | 2739 | Tandberg | 2842 |
| Sliding | 2635 | Stern | 2741 | Tandy | 2843 |
| SLX | 2638 | Stevison | 2742 | Tantec | 2845 |
| S-Media | 3515 | Strato | 2745 | Targa | 2847 |
| Soemtron | 2647 | Strong | 2748 | Tashiko | 2850 |
| Sogera | 2649 | Stylandia | 2752 | Tatung | 2852 |
| Sogo | 2650 | Sunkai | 2762 | TCL | 2856 |
| Solavox | 2654 | Sunny | 2764 | TCM | 2857 |
| Sonawa | 2663 | Sunstar | 2768 | Teac | 2860 |
| Songba | 2665 | Sunstech | 2769 | Teachimagen | 4140 |
| Songbai | 4322 | Sunwood | 2772 | Tec | 2861 |
| Songdian | 4136 | Superla | 2782 | Tech Line | 2863 |
| SongRi | 4137 | Superscan | 2786 | Techica | 2865 |
| Soniko | 2669 | Supersonic | 2787 | Technema | 2866 |
| Soniq | 2670 | SuperTech | 2789 | Technica | 2868 |
| Sonitron | 2671 | Supervision | 2791 | Technics | 2869 |
| Sonneclair | 2673 | Supra | 2792 | Technika | 2870 |
| Sonoko | 2675 | Supratech | 2793 | TechniSat | 2873 |
| Sonolor | 2676 | Supreme | 2795 | Technisson | 2874 |
| Sontec | 2677 | Susumu | 2797 | Techno | 4076 |
| Sontech | 3435 | Sutron | 2798 | Technol Ace | 2875 |
| Sony | 2679 | SVA | 2800 | Technosonic | 2878 |
| Sound & Vision | 2680 | Svasa | 2801 | Technotrend | 2879 |
| Soundesign | 2684 | Sven | 3886 | Technovision | 4141 |
| Soundmaster | 2685 | Swedx | 2803 | Techvision | 4307 |
| Soundwave | 2689 | Swisstec | 2806 | Techwood | 2884 |
| Sova | 2690 | SWP | 2807 | Tecnimagen | 2885 |

Auflistung nach Alphabet (Teco - Warumaia)

| Marke | ID Nummer | Marke | ID Nummer | Marke | ID Nummer |
|-----------------------|-----------|-------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| Teco | 2886 | TML | 2995 | V7 Videoseven | 3130 |
| Tedelex | 2889 | Tobo | 2999 | VANGUARD | 3450 |
| Teiron | 2891 | Tokai | 3001 | Vegavox | 4145 |
| Tek | 2892 | Tokaido | 3002 | Venturer | 3143 |
| Teknant | 4534 | Tokyo | 3004 | Venus | 4308 |
| Teknika | 2895 | Tomashi | 3006 | Vestel | 3148 |
| Tele+1 | 2900 | Tongguang | 3008 | Vexa | 3149 |
| Teleavia | 2901 | Tongtel | 3010 | Vibrant | 3154 |
| Telecor | 2910 | Top Show | 3681 | Victor | 3155 |
| Telefunken | 2914 | Topline | 3016 | Videocon | 3163 |
| Telefusion | 2915 | Toshiba | 3021 | Videologic | 3165 |
| Telegazi | 2917 | Tosumi | 3023 | Videologique | 3166 |
| Telemeister | 2924 | Towada | 3028 | Videosat | 3170 |
| Teleopta | 4535 | Toyoda | 3030 | VideoSystem | 3172 |
| Teleservice | 2929 | Trakton | 3036 | Videotechnic | 3173 |
| Telesonic | 2930 | Trans Continens | 3037 | Videoton | 3174 |
| Telestar | 2931 | TRANS-continents | 3039 | Vidion | 4498 |
| Teletech | 2934 | Transfec | 4143 | Vidtech | 3179 |
| Teleton | 2935 | Transonic | 3041 | Viewsonic | 3186 |
| Televideon | 2938 | Transtec | 3042 | Viore | 3192 |
| Television | 2939 | Trevi | 3682 | Visa | 3194 |
| Televivo | 2941 | Triad | 3049 | Visiola | 3197 |
| Temco | 2946 | Trident | 3054 | Vision | 3198 |
| Tempest | 2948 | Tristar | 3057 | Visorex | 3206 |
| Tennessee | 2952 | Triumph | 3058 | Vistar | 3207 |
| Tensai | 2954 | Tuntex | 3069 | Vistron | 3773 |
| Tenson | 2955 | TVS | 3081 | Visual Innovations | 4773 |
| Tesla | 3680 | TVTEXT 95 | 3082 | Vito | 4310 |
| Tesmet | 3550 | Uher | 3089 | Vivax | 3601 |
| Tevion | 2962 | Ultra | 3093 | Vivo | 4353 |
| Textet | 2963 | Ultravox | 3095 | Vizio | 3211 |
| Texla | 2964 | UMC | 3099 | Vortec | 3217 |
| Thomson | 2972 | Unic Line | 3100 | Voxson | 3220 |
| Thorn | 2974 | Union | 3781 | VU | 4078 |
| Thorn-Ferguson | 2976 | United | 3106 | Vue | 3225 |
| Tiane | 2980 | Universal | 3113 | Walker | 4311 |
| Tiankeban | 4142 | Universum | 3115 | Waltham | 3230 |
| Tiny Digital | 2987 | Univox | 3116 | Wards | 3231 |
| TMK | 2994 | Urania | 4536 | Warumaia | 3232 |

Auflistung nach Alphabet (Watson - Zonda)

| Marke | ID Nummer | Marke | ID Nummer |
|---------------------------|-----------|------------------|-----------|
| Watson | 3233 | Xoro | 3315 |
| Waycon | 3237 | Xrypton | 3317 |
| Wega | 3238 | Xuelian | 3320 |
| Wega Color | 4146 | Yakumo | 3324 |
| Weipai | 3241 | Yamaha | 3326 |
| Welltech | 3244 | Yamishi | 3328 |
| Weltblick | 3245 | Yingge | 3334 |
| Weltstar | 3247 | Yokan | 3335 |
| Westinghouse | 3249 | Yoko | 3336 |
| Weston | 3251 | Yonggu | 3339 |
| Wharfedale | 3255 | Yorx | 3340 |
| White Westinghouse | 3258 | Youlanasi | 3342 |
| Wilson | 3260 | Yousida | 3343 |
| Winco | 3263 | Ytaiwai | 3344 |
| Windsor | 3265 | Yuhang | 3345 |
| Windstar | 3266 | YU-MA-TU | 3603 |
| Windy Sam | 3267 | Yüsmart | 4777 |
| Winston | 4537 | Zanussi | 3349 |
| Wintel | 3271 | Zenith | 3356 |
| Winternitz | 4538 | Zepto | 4081 |
| World-of-Vision | 3282 | ZhuHai | 3364 |
| Woxter | 3286 | Ziggo | 4007 |
| Wyse | 3288 | Zinwell | 3365 |
| Xenius | 3297 | Zonda | 3369 |
| Xiahua | 3299 | | |
| Xianghai | 3300 | | |
| Xiangyang | 3301 | | |
| Xiangyu | 3302 | | |
| Xihu | 3303 | | |
| Xinanghai | 3304 | | |
| Xingfu | 3305 | | |
| Xinghai | 3306 | | |
| Xingmenban | 4147 | | |
| Xingyu | 3926 | | |
| Xinrisong | 3308 | | |
| Xinsida | 3309 | | |
| Xiron | 4079 | | |
| XLogic | 3310 | | |
| Xomax | 3905 | | |